Elektro-Einbaugerät mit Strahlheizkörper

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Typ: BS2CEGP



Ausführung:

Leistungsstarkes Elektro – Einbaugerät mit zwei Kochstellen hintereinander.


Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Energieregler, Restwärmeanzeigen unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Lieferung mit Zuleitung, Regler, Knebel und 1 Ceranglasschaber.

Optional:

- Schalterblende
- Beidseitig bedienbar
- Vorbereitung f
 ür Energieoptimierung
- Knebel in Silber- oder Goldoptik
- Profi Ceran Schaber (PCSB)
- Ceran Schaber (PCS)
- Profi Pflege-Set (CPPS)



Breite: 350 mm (400 mm mit Auflagerahmen)
Tiefe: 605 mm (650 mm mit Auflagerahmen)

Ceranglas: $350 \times 605 \times 6 \text{ mm}$

Strahlheizkörper: 2 x quadr. 240 mm a 3,0 kW

Anschlusswert: 400 V / 6,0 kW

Zeichnungen ____

10/15 Maße sind ca. - Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumaße der technischen Einbauzeichnung.

