Elektro-Einbaugerät mit Strahlheizkörper

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Typ: BS2CEP

Ausführung:

Leistungsstarkes Elektro – Einbaugerät mit zwei Kochstellen hintereinander.

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Thermostate, Restwärmeanzeigen unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Lieferung mit Zuleitung, Regler, Knebel und 1 Ceranglasschaber.

Optional:

- Schalterblende
- Beidseitig bedienbar
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel in Silber- oder Goldoptik
- Profi Ceran Schaber (PCSB)
- Ceran Schaber (PCS)
- Profi Pflege-Set (CPPS)

Technische Daten

Breite:	350 mm (400 mm mit Auflagerahmen)
Tiefe:	650 mm (700 mm mit Auflagerahmen)
Ceranglas:	350 x 650 x 6 mm
Strahlheizkörper:	2 x quadr. 270 mm a 4,0 kW
Anschlusswert:	400 V / 8,0 kW

Download Zeichnungen

10/15 Maße sind ca. - Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumaße der technischen Einbauzeichnung.

Berner

Berner- Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15
www.induktion.de | Berner@induktion.de