Einbau Elektro-Universalkocher

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Typ: BUE1/1

Ausführung:

Einbau – Elektro – Universalkocher

Das Gerät zum Kochen verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Einbau aufgelegt oder flächenbündig möglich.

Einbaurahmen von oben fugenlos angeschweißt (Hygiene), dadurch kein Fetteintritt nach unten möglich. Einbaurahmen poliert Höhe 20 mm.

In Alu Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Gerät mit einer regelbaren Heizzone. Für GN-Behälter und Nudelkörbe geeignet.

Lieferung inkl. Regler, Knebel und Schaltung mit Anschlußkabel. Ein Spezialspachtel und Edelstahlreinigungsschwamm.

Alublock- Speichertechnik

- Hervorragender Temperaturspeicher
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Schnelle Energieabgabe

Optional:

- Elektronische Regelung (Sensor Tastenfeld)
- Wasserablass elektrisch
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Schalterblende
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Passende Nudelkörbe

Download Zeichnungen

Technische Daten

Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Innenmaße:	GN1/1-200
Anschlusswert:	400 V / 7,0 kW

04/14 Maße sind ca. - Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumaße der technischen Einbauzeichnung

Berner

Berner- Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15
www.induktion.de | Berner@induktion.de